



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Multikanalsender RT31

BaseWave

Der Multikanalsender RT31 mit Display-Anzeige findet seine Anwendung überall dort, wo viele Empfänger mit einem Hand-sender bedient werden sollen.

Durch das robuste Gehäuse und die großen, leicht zu bedienenden Tasten ist der Sender besonders für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

Impuls (999-Kanal): Bis zu 999 Geräte können ausgewählt werden. Durch Drücken einer der ENTER-Tasten wird der Sendevorgang ausgelöst.

Richtung (999-Kanal): Bis zu 999 Geräte können ausgewählt werden und durch die Richtungstasten gezielt in eine Richtung (AUF/STOPP/ZU) gesteuert werden.



RT31-XX39M-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten anwenderseitige Gleichcodierung möglich
Kanäle	999
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Display-Anzeige
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	60 x 150 x 22 mm
Gewicht	100 g (inklusive Batterien)

Zubehör





RT22-ACC-01



ACC-CAB-11

Ausführungen



Lieferumfang

- Multikanalsender inklusive Batterie
- Programmierkabel
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Wandhalter
- Programmierkabel
- Batterie

Produktnummer

999 Kanäle (Impuls)	999 Kanäle (Richtung)
auf Anfrage	auf Anfrage
RT31-4139M-01	RT31-4139M-02
RT31-5039M-01	RT31-5039M-02
auf Anfrage	auf Anfrage

Beschreibung

Multikanalsender
Multikanalsender
Multikanalsender
Multikanalsender
Wandhalter
Programmierkabel
Batterie CR2032

Frequenz

315,00 MHz
433,92 MHz
868,30 MHz
916,50 MHz