



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Microhandsender RT21

Der Microhandsender RT21 steht sowohl in einer 1-Kanal-Version als auch in einer 2-Kanal-Version zur Verfügung.

Vorrangig wird er zum Ansteuern von elektrischen Torantrieben oder zum Aussenden von Personenrufen genutzt.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.



RT21-500XE-01

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	1 oder 2
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger 1 Kanal: 1x Impuls, 2 Kanal: 1x EIN/AUS
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	36 x 55 x 16 mm
Gewicht	17 g (inklusive Batterie)
Farbe	anthrazit ähnlich RAL 7016

### Lieferumfang

Microhandsender  
inklusive Batterie  
Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

Batterie

### Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RT21-5001E-01	Microhandsender (1-Kanal)	868,30 MHz
RT21-5002E-01	Microhandsender (2-Kanal)	868,30 MHz
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	